



2361124



2362004

Modellreihe: Charmilles

Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen Konzept ausgediente oder defekte 9" bzw. 14" Röhrenmonitore in CHARMILLES Maschinensteuerungen.

Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Eine dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert den Um- bzw. Einbau.

- Für Charmilles Roboform 200, Roboform 400, Robofil 300 / 310 / 510
- Charmilles Sondertimings
- mech. Ausführungen: doppelte Frontplatte
- Frontplatte mit entspiegelter Glasscheibe
- Anschluss: 10pol. Platinenstecker
9pol. EGA (TTL) / 15pol. VGA
- Betriebsspannung: 12V DC / 110-230V AC
- TFT-Display, Diagonale 8,4" / 12,1"
- Auflösung: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m² / 400 cd/m²
- Kontrast: 600:1 / 500:1
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen

Bestellnummer:

Roboform 200 (Ersatz für 9"CRT) 2361124

Robofil / Roboform (Ersatz für 14"CRT) 2362004

Hinweis: Technische Änderungen der Geräte und Druckfehler vorbehalten